

Онлайн ИБП SVC RT-6KL-LCD



Используется для защиты питания файловых серверов и АТС, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания. Принцип работы состоит в двойном преобразовании (double conversion) тока. Сначала входное переменное напряжение преобразуется в постоянное, затем обратно в переменное напряжение с помощью обратного преобразователя (инвертора). При потере питания в городской сети, время переключения в автономный режим равно нулю.

Спецификации

Тип ИБП	Онлайн
Мощность	6кВА/6кВт
Входное напряжение	220В
Выходное напряжение	220В+/-1%
Входная частота	40-70Гц
Выходная частота	50/60 ±0.1Гц
Диапазон работы AVR	110-288В
Количество и тип выходных разъёмов	Клеммная колодка
Время переключения режимов	0 мс
Форма выходного сигнала	Синусоида
Количество и тип аккумуляторов	Установлены 16 шт * 12В/7Ач
Установка аккумуляторов	Внутренняя
Время заряда батареи	6-8 часов
Подключение дополнительных батарейных блоков	Да
Тип подключения батарейного блока	Коннектор Anderson
Лицевая панель	LCD-дисплей + LED индикаторы
Интерфейс для связи с ПК	USB/RS-232 (технология Smart)
Удаленный мониторинг	Поддержка SNMP-карты DY802
Тип подключения	Клеммная колодка
Автоматическое включение	Есть
Бесшумный режим	Есть
Защита от полного разряда батареи	Есть
Защита от короткого замыкания и перегрузок	Есть
Рабочая температура	0-40°C
Рабочая влажность	0-95% (без конденсации)
Высота в монтажной стойке	4U
Комплектация	Гарантийный талон, инструкция, кабель RS-232, кабель USB
Габариты устройства	440*660*172
Цвет	Чёрный
Тип упаковки	Картонная коробка на паллете

ТОО «МЕТЕОР ИТ»

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Райымбека
115/23А

www.meteorit.kz

Е-mail: order@meteorit.kz

Алматы:

Тел.: **+7 (727) 33-92-600**

Моб/WhatsApp: **+7 776 272 4000**

Бишкек: +996 312 963046 / Ташкент: +998 712 050830