

## Ariet VT

### Линейно-интерактивный ИБП ARIET VT1000



### Применение



Роутеры



ПК



Кассовый аппарат



Смартфоны,  
планшеты

### Преимущества

- Широкий диапазон стабилизации напряжения
- Автоматический запуск после восстановления электропитания
- Тихий режим
- Защита от низкого разряда АКБ
- Функция зарядки в выключенном режиме
- Дисплей LED с отображением информации о состоянии, нагрузке и уровне заряда батареи
- USB (связь с ПК), RJ-45 (защита сети)

**Технические характеристики**

МОДЕЛИ	VT1000
Номинальная мощность	1000ВА/600Вт
<b>вход</b>	
Напряжение (В)	220/230/240 В
Диапазон напряжения (В)	162-290
Диапазон частот	50-60 Гц
<b>выход</b>	
Напряжение (В)	220/230/240 В
Диапазон выходного напряжения	200-255Vac
Выходная частота	60±0,5 Гц или 50±0,5 Гц (режим батареи)
Время переключения	2-6мс (типичное)
Форма волны	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
<b>батарея</b>	
Тип батареи	12V 7Ач *2
Зарядная способность	6-8 часов восстановления до 90% мощности
<b>разъем с питанием от батарей</b>	
	Schuko CEE 7/7P (EURO) - 4шт
<b>другие выходы</b>	
	USB-порт (связь с ПК), RJ45 (защита сети), RS232 (опция)
<b>защита</b>	
Полная защита	Короткое замыкание, перегрузка, разряд и перезаряд батареи, защита от перенапряжений
<b>рабочая среда</b>	
Влажность	0-90% Относительная влажность: 0-40° (без конденсации)
Уровень шума	менее 40 дБ
Размеры (ШxГxВ, мм)	338x149x162
Вес нетто (кг)	7.8