

Ariet VT

Линейно-интерактивный ИБП ARIET VT1500E



Применение



Роутеры



ПК



Кассовый аппарат



Смартфоны,
планшеты

Преимущества

- Широкий диапазон стабилизации напряжения
- Автоматический запуск после восстановления электропитания
- Тихий режим
- Защита от низкого разряда АКБ
- Функция зарядки в выключенном режиме
- Дисплей LCD с отображением информации о состоянии, нагрузке и уровне заряда батареи
- USB (связь с ПК), RJ-45 (защита сети)

Технические характеристики

МОДЕЛИ	VT1500E
Номинальная мощность	1500ВА/900Вт
вход	
Напряжение (В)	220/230/240 В
Диапазон напряжения (В)	145-290
Диапазон частот	45-65 Гц
выход	
Напряжение (В)	220/230/240 В
Диапазон выходного напряжения	200-255Vac
Выходная частота	60±0,5 Гц или 50±0,5 Гц (режим батареи)
Время переключения	2-6мс (типичное)
Форма волны	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
батарея	
Тип батареи	12V 9Ач *2
Зарядная способность	4-6 часов восстановления до 90% мощности
разъем с питанием от батареи	
	Schuko CEE 7/7P (EURO) - 4шт
другие выходы	
	USB-порт (связь с ПК), RJ45 (защита сети), RS232 (опция)
защита	
Полная защита	Короткое замыкание, перегрузка, разряд и перезаряд батареи, защита от перенапряжений
рабочая среда	
Влажность	0-90% Относительная влажность: 0-40° (без конденсации)
Уровень шума	менее 40 дБ
Размеры (ШxГxВ, мм)	345x123x189
Вес нетто (кг)	11.5